LPR-камера

Камера распознавания номерных знаков



Высокоточная идентификация транспортных средств для управления парковками, контроля доступа и мониторинга дорожного движения. Камера подключается по 4G LTE или Ethernet, питается от 12 В пост. тока или PoE и напрямую управляет воротами или шлагбаумом через релейный выход «сухой контакт».

12 В / PoE	4G LTE	IP67	−30…+60 °C	1 + 2
Питание	или Ethernet 10/100	Степень защиты	Рабочая температура	Релейный выход / тревожные входы

ПИТАНИЕ И СЕТЬ

Питание	**12 В пост. тока ±20 %, 2 А, или PoE (802.3af)**
Потребляемая мощность	**4 Вт (в режиме ожидания); 5 Вт (в работе / при распознавании)**
Сеть	**Ethernet 10/100 Мбит/с (RJ45) или 4G LTE Cat 4 (700–2600 МГц)**
Входы/выходы	**1 релейный выход, 2 тревожных входа**
Управление воротами / шлагбаумом	**Релейный выход «сухой контакт» (NO и COM)**

МЕХАНИЧЕСКИЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура	**от −30 °C до +60 °C**
Степень защиты	**IP67**
Монтаж	**На стену или на столб**
Тип камеры	**LPR (распознавание номерных знаков)**

УСТАНОВКА

Высота установки	**1 – 2 м**
Расстояние до автомобиля	**3 – 12 м**
Кабель Ethernet	**Cat5e или Cat6, с влагозащищённым разъёмом RJ45**

ПРИМЕНЕНИЕ

- Управление парковками
- Контроль доступа транспорта
- Мониторинг дорожного движения

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- LPR-камера PAL
- Комплект винтов и дюбелей
- Влагозащищённый разъём RJ45
- Две сотовые антенны
- Пользовательская документация

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Столб, Монтажный кронштейн, Защитный кожух. Приобретаются отдельно.

ТИПОВАЯ УСТАНОВКА



Камера на высоте 1 м и 2 м, в 6 м от автомобиля

⚠ **Внимание.** Используйте только указанные варианты питания: неправильное питание может безвозвратно повредить устройство. Любое физическое изменение, в том числе обрезка кабелей, аннулирует гарантию.

PAL Electronic Systems Ltd.
info@pal-es.com · www.pal-es.com

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.