# PAL Terminal

## עמדת תשלום לחניון

כניסה מהירה יותר, יציאה חלקה יותר. עמדת התשלום לחניון PAL Terminal עובדת עם מצלמות ה-LPR של PAL ופותחת את השער אוטומטית, עם גיבוי מובנה לפעולה אמינה. התקנת PoE פשוטה וניהול מרחוק דרך ה-PAL Web Portal הופכים אותה לבחירה החכמה לכל חניון.



| 220 VAC | 3 × RJ45 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|
| מתח הזנה | פורטי רשת PoE | כניסות | יציאת ממסר (NO/COM) |

### חשמל ורשת

| | |
|---|---|
| מתח הזנה | **220 VAC (פאזה, אפס); הארקה עם נעל כבל טבעתית M6 ודסקית משוננת** |
| רשת | **3 × RJ45 זכרי עם PoE: פורטים 1–2 למצלמות LPR, פורט 3 לחיבור רשת אופציונלי** |
| כניסות | **4 (IN1–IN4); סוג NO/NC ניתן לתכנות דרך ה-PAL Web Portal** |
| יציאת ממסר | **מגע יבש אחד (NO ו-COM) לפתיחת השער** |

### ממשק משתמש ותשלום

| | |
|---|---|
| מסך | **VPS** |
| קורא כרטיסים | **Nayax VPOS** |
| אמצעי תשלום | **פנגו, סלופארק וכרטיס אשראי** |

### מכני וסביבתי

| | |
|---|---|
| מידות | **17 × 30 × 150 ס"מ** |
| משקל | **20 ק"ג** |
| טמפרטורת הפעלה | **20 °C– עד 65 °C+**<br>**4 °F– עד 149 °F+** |
| מק"ט | **כניסה: TER-EN-1**<br>**יציאה: TER-EX-2** |

### מחבר 8 פינים

| | |
|---|---|
| פין 1 · IN1 | **לולאת עמדה** |
| פין 3 · IN2 | **לולאת מחסום** |
| פין 4 · IN3 | **מצב מחסום – שער פתוח/סגור** |
| פין 6 · IN4 | **מצב זרוע – זרוע שבורה** |
| פינים 2, 5 · GND | **אדמה משותפת** |
| פינים 7, 8 · NO/COM | **מגע ממסר – פתיחת השער** |

### בקרת שער

השער נפתח מיציאת ה-ALARM OUT של מצלמת ה-LPR וממסר העמדה (NO/COM), המספק גיבוי לפתיחת השער.

### התקנה טיפוסית



⚠ **אזהרה.** ודאו שההארקה מחוברת כראוי, כדי למנוע התחשמלות ולהבטיח את פעולתן התקינה של הגנות המערכת.

**PAL Electronic Systems Ltd.**
info@pal-es.com · www.pal-es.com

We make it smarter.



המפרט עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.