# VPS

## Bezprzewodowy wideodomofon · Video Panel System

Bezprzewodowy wideodomofon z 7-calowym ekranem dotykowym do budynków mieszkalnych i biurowych. Instalacja jest szybka i prosta, bez skomplikowanego okablowania. Mieszkańcy i zarządcy prowadzą rozmowy wideo i zarządzają wszystkimi ustawieniami w aplikacji PalGate i w PAL Web Portal.



### WYŚWIETLACZ I KAMERA

| | |
|---|---|
| Wyświetlacz | **Ekran dotykowy 7", 720 × 1280** |
| Szkło | **Szkło antywandalowe** |
| Kamera | **8 MP, kąt widzenia 120°** |

### ŁĄCZNOŚĆ

| | |
|---|---|
| Sieć komórkowa | **4G / 3G / 2G** |
| Wi-Fi | **802.11b/g/n; 2400–2482 MHz** |
| Bluetooth | **BT 4.2 LE** |
| NFC | **13,56 MHz** |
| Ethernet | **10/100 Mbps** |
| Czytnik kart | **MIFARE, MIFARE Ultralight C** |

### SPOSOBY OTWIERANIA

- **Rozpoznawanie twarzy**
- **Aplikacja PalGate**
- **Rozmowa wideo**
- **Kod PIN**
- **Karta lub brelok NFC/RFID**
- **Czytnik Wiegand 26**
- **Smartwatche (Apple i Google)**

### WEJŚCIA, WYJŚCIA I ZASILANIE

| | |
|---|---|
| Przekaźniki | **2 przekaźniki (N.O./N.C.)** |
| Wejścia | **2 wejścia** |
| Zasilanie | **48 VDC i/lub PoE+** |
| Pobór mocy | **4,3 W (czuwanie); 7,7 W (praca)** |
| PoE | **W pełni zintegrowany interfejs PoE+ PD zgodny z IEEE 802.3** |
| Inne interfejsy | **Czytnik Wiegand 26-bit** |

### MECHANIKA I AUDIO

| | |
|---|---|
| Audio | **Głośnik: ukryty 15 W / 4 Ω; mikrofon: −42 dB ±3 dB @ 94 dB SPL** |
| Instalacja | **Montaż natynkowy lub podtynkowy** |
| Wymiary | **251,6 × 129,6 mm (9,9 × 5,1 in)** |
| Temperatura pracy | **−20 °C ... +65 °C (−4 °F ... +149 °F)** |
| Obsługiwana aplikacja | **Aplikacja PalGate na Androida i iOS** |
| Języki | **angielski, hebrajski, rosyjski, hiszpański, niderlandzki, francuski, portugalski, norweski, duński** |

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

- Rozmowy wideo z mieszkańcami przez aplikację PalGate
- Połączenie po numerze mieszkania lub ze spisu mieszkań
- Wprowadzanie kodu PIN przez uprawnionych użytkowników
- Czytnik kart i breloków NFC/RFID
- Własny pasek tytułowy i podpis wygaszacza ekranu
- Zarządzanie przez aplikację PalGate i PAL Web Portal

### INSTALACJA

- Montaż natynkowy lub podtynkowy
- Zalecana wysokość kamery: 1,5 m (4,9 ft)
- Uszczelka musi być założona (obowiązkowo)
- Instalacja przez profesjonalnego instalatora

**Uwaga.**
System działa w sieci komórkowej 4G; za zapewnienie zasięgu 4G w miejscu instalacji odpowiada klient.



**PAL Electronic Systems Ltd.**
info@pal-es.com · www.pal-es.com



CE FC Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.