VPS

Беспроводной видеодомофон · Video Panel System

Беспроводной видеодомофон с 7-дюймовым сенсорным экраном для жилых и офисных зданий. Установка быстрая и простая, без сложной прокладки кабелей. Жильцы и администраторы совершают видеозвонки и управляют всеми настройками через PalGate App и PAL Web Portal.



ДИСПЛЕЙ И КАМЕРА

Дисплей	**7-дюймовый сенсорный экран, 720 × 1280**
Стекло	**Антивандальное стекло**
Камера	**8 Мп, угол обзора 120°**

СВЯЗЬ

Сотовая сеть	**4G / 3G / 2G**
Wi-Fi	**802.11b/g/n; 2400–2482 МГц**
Bluetooth	**BT 4.2 LE**
NFC	**13,56 МГц**
Ethernet	**10/100 Мбит/с**
Считыватель карт	**MIFARE, MIFARE Ultralight C**

СПОСОБЫ ОТКРЫТИЯ

Распознавание лиц · **PalGate App** · **Видеозвонок** · **PIN-код** · **Карта или брелок NFC/RFID** · **Считыватель Wiegand 26** · **Смарт-часы (Google и Android)**

ВХОДЫ, ВЫХОДЫ И ПИТАНИЕ

Реле	**2 реле (HO/H3)**
Входы	**2 входа**
Электропитание	**48 VDC и/или PoE+**
Потребляемая мощность	**4,3 Вт (режим ожидания); 7,7 Вт (работа)**
PoE	**Полностью интегрированный интерфейс PoE+ PD, соответствующий стандарту IEEE 802.3**
Другие интерфейсы	**Считыватель Wiegand 26 бит**

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И АУДИО

Аудио	**Динамик: скрытый, 15 Вт / 4 Ом; микрофон: −42 дБ ±3 дБ @ 94 дБ SPL**
Установка	**Накладной или врезной монтаж**
Размеры	**251,6 × 129,6 мм (9,9 × 5,1 дюйма)**
Рабочая температура	**от −20 °C до +65 °C (от −4 °F до +149 °F)**
Поддерживаемое приложение	**PalGate App для Android и iOS**
Языки	**Английский, иврит, русский, испанский, нидерландский, французский, португальский, норвежский, датский**

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Видеозвонки жильцам через PalGate App
- Вызов по номеру квартиры или из списка квартир
- Ввод PIN-кода для авторизованных пользователей
- Считыватель карт и брелоков NFC/RFID
- Настраиваемая строка заголовка и надпись на заставке
- Управление через PalGate App и PAL Web Portal

УСТАНОВКА

- Накладной или врезной монтаж
- Рекомендуемая высота камеры: 1,5 м (4,9 фута)
- Установка уплотнителя обязательна
- Установка профессиональным монтажником

Примечание. Система работает через сотовую сеть 4G; заказчик несёт ответственность за наличие приёма 4G в месте установки.