VD900-433

Bezprzewodowy detektor pojazdów, 433 MHz

Kompaktowy, zintegrowany bezprzewodowy detektor pojazdów do parkingów i kontroli dostępu pojazdów. Działa w trybie plug and play na częstotliwości 433 MHz i doskonale nadaje się do wykrywania pojazdów wyjeżdżających z parkingów publicznych lub biurowych. PAL Web Portal ułatwia instalację i codzienną obsługę.



433 MHz	DC 3.6 V	~5 lat	~1000 kg	215 × 125
Częstotliwość pracy	Zasilanie bateryjne	Żywotność baterii	~2205 lb Nośność	8,5 × 4,9 in Wymiary, mm

RADIO I ZASILANIE

Częstotliwość pracy	**433 MHz**
Zasilanie	**Bateria, DC 3,6 V**
Żywotność baterii	**Ok. 5 lat (1000 przejazdów dziennie)**

MECHANIKA

Wymiary	**215 × 125 mm (8,5 × 4,9 in)**
Nośność	**Ok. 1000 kg (2205 lb)***
Temperatura pracy	**−20 °C ... +70 °C (−4 °F ... +158 °F)**
Położenie	**Środek pasa, 5 m (16 ft) od bramy**

* Nośność dotyczy pojazdów z oponami pneumatycznymi.

KOMPATYBILNOŚĆ

Zgodne urządzenia PAL	**Spider i-WRL, Spider i-WR, Spider B-WR, Spider-Wiegand 26, WiBee**

ZASTOSOWANIA

- Zarządzanie parkingiem: wykrywa pojazdy przy wyjeździe i automatycznie otwiera bramę
- Kontrola dostępu pojazdów
- Wykrywanie pojazdów wyjeżdżających z parkingów publicznych lub biurowych, dla szybkiego wyjazdu

ZALETY

- Bezprzewodowa instalacja plug and play
- Kompaktowa, zintegrowana konstrukcja
- PAL Web Portal ułatwia instalację i obsługę
- Szybka aktywacja magnesem

TYPOWA INSTALACJA



Detektor zamontowany na nawierzchni pasa

Ostrzeżenie.
Nie używaj tego detektora jako urządzenia zabezpieczającego ani urządzenia bezpieczeństwa.

PAL Electronic Systems Ltd.
info@pal-es.com · www.pal-es.com

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.